

Bedienungsanleitung Steckdosenkamera

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt unserer Herstellung entschieden haben. Wir hoffen es bringt Ihnen Sicherheit und Glück.



Manueller Modus

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie den „Aufnahme-Knopf“. Legen Sie dann den „Ein-/Aus-Schalter“ auf „Ein“ und ein blaues Licht leuchtet auf. Drücken Sie erneut den Aufnahme-Knopf, um mit der Aufnahme zu beginnen. Hierbei leuchtet das gelbe Licht 3-mal auf. Ein weiterer Druck auf den Aufnahme-Knopf beendet die Aufzeichnung. Das blaue Licht leuchtet auf und das Video wird gespeichert.

Stimmaktivierungsmodus

Schalten Sie das Gerät ein. Leuchtet ein blaues Licht für 10 Sekunden und schaltet sich dann ab, befinden Sie sich im Stimmaktivierungsmodus. Wenn um das Gerät herum nun eine Lautstärke von mehr als 65dB entsteht, nimmt die Kamera 5 Minuten Video auf und speichert dieses dann. Nach der Speicherung achtet das Gerät wieder auf den Umgebungspegel, der Vorgang beginnt erneut.

Sie können mit einem Druck auf den Aufnahme-Knopf eine laufende Aufzeichnung beenden. Das gelbe Licht leuchtet dann auf und das aktuelle Video wird gespeichert. Ein weiterer Druck auf die Aufnahme-Taste sorgt dafür, dass das Gerät wieder auf die Umgebungslautstärke achtet.

LED-Anzeige

Aufladen: Während der Akku geladen wird, leuchtet ein rotes Licht.

Datentransfer: Wenn per USB auf den Speicher der Kamera zugegriffen wird, blinkt ein gelbes Licht langsam.

StandBy-Modus: Ein blaues Licht leuchtet

Keine SD-Karte eingelegt: Das blaue Licht blinkt schnell

Die SD-Karte ist voll: Gelbes und blaues Licht leuchten zeitgleich

Geringe Akkurestlaufzeit: Das gelbe Licht blinkt langsam

Technische Daten

Videoformat: AVI

Videoauflösung: 640 x 480 Pixel

Grenzwert Stimmaktivierungsmodus: 65dB

Zeiteinstellung

Um einen korrekten Zeit- und Datumstempel den Videos zu haben, muss die interne Zeit der Speicherkamera eingestellt werden.

- Erstellen Sie z.B. mit dem Editor eine TXT Datei namens „time.txt“
- Schreiben Sie das Datum gefolgt von der Uhrzeit in diese Datei. Beispiel:
2009.03.28 10:08:28
- Speichern Sie die Datei auf der Kamera.
- Entfernen Sie die Kamera vom Computer und starten Sie die Kamera neu.
- Nun ist die Zeit eingestellt.